


バランス入出力を備えた 16×2(16入力/2出力)アナログステレオオーディオルーター

リアパネル



特長

100kHzオーディオバンドワイズ

128×2まで拡張可能

拡張サイズ：32×2，48×2，64×2，80×2，
96×2，112×2，128×2

パワーダウンメモリ機能

電源OFF前の設定を記憶し、再起動時にはその設定の状態で立ち上がります。

RS-232インターフェースを装備

別売のルーターマネジメントシステム・ソフトウェア「THOR(トール)」を使用したPCからのコントロール/モニターを可能にします。

NCB(Network Control Bus)

V1602ビデオルーターとリンクさせ、16×2オーディオ・フォロワー・ビデオルーターを構築することが可能です。

簡単なコントロール

16×2専用コントロールパネル P-16ProD(デュアルバスコントロールパネル)を用意しています。また、コントロールパネル付きのA1602CPも用意しているため、使用環境にあったデザインを選ぶことができます。

SPECIFICATIONS

周波数特性：	20Hz ~ 100kHz，±0.1dB
クロストーク：	>-100dB
クリックノイズ：	<80dBq
THD+N：	<0.005%
SNR：	<92dB ref. to 0dB (20Hz ~ 20kHz)
入力数：	16(ステレオ)電子バランス
入力インピーダンス：	>10k
CMRR：	>75dB
最大入力レベル：	+25dBu
出力数：	2(ステレオ)電子バランス
出力インピーダンス：	66
AUX出力：	2(拡張用)
コネクター：	DB25ピン(メス)
AC電源：	外部電源，100 ~ 260V
DC電源：	±15V，DB9ピン(オス)
消費電力：	10W
外寸：	483×44×45mm，19"-1RU

フロントパネル図
準備中

製品には±15VDCデスクトップパワーサプライユニットが付属しています。