


バランス入出力を備えた 16×16(16入力/16出力)アナログステレオオーディオルーター

## リアパネル



## 特長

100kHzオーディオバンドワイズ

パワーダウンメモリ機能

電源OFF前の設定を記憶し、再起動時にはその設定の状態で立ち上がります。

RS-232インターフェースを装備

別売のルーターマネジメントシステム・ソフトウェア「THOR(ツール)」を使用したPCからのコントロール/モニターを可能にします。

容易なシステム構築

オーディオ・フォロワー・ビデオルーターを構築するためのアドレス設定や、以下のような4ch以上のマトリクスシステムの構築が簡単におこなえます。

16×16 バランス ステレオオーディオ  
8×8 4ch バランス ステレオオーディオ  
5×5 6ch バランス ステレオオーディオ  
4×4 8ch バランス ステレオオーディオ

## SPECIFICATIONS

周波数特性：	20Hz ~ 100kHz , ±0.1dB
クロストーク：	>-100dB
クリックノイズ：	<80dBqp
THD+N：	<0.005%
入力数：	16(ステレオ)電子バランス
入力インピーダンス：	>10k
CMRR：	>75dB
最大入力レベル：	+25dBV
出力数：	16(ステレオ)電子バランス
出力インピーダンス：	66
コネクター：	DB25ピン(メス)
AC電源：	外部電源, 100 ~ 260V
DC電源：	±15V, DB9ピン(オス)
消費電力：	10W
外寸：	483×44×300mm , 19"-1RU



製品には±15VDCデスクトップパワーサプライユニットが付属しています。