


アンバランス入出力を備えた 8×8(8入力/8出力) AES/EBUデジタルオーディオルーター

リアパネル



特長

75 アンバランス入出力

サンプリングレート：32～96kHz

パワーダウンメモリ機能
電源OFF前の設定を記憶し、再起動時にはその設定の状態で立ち上がります。

RS-232インターフェースを装備
別売のルーターマネジメントシステム・ソフトウェア「THOR(ツール)」を使用したPCからのコントロール/モニターを可能にします。

容易なシステム構築
オーディオ・フォロワー・ビデオルーターを構築するためのアドレス設定や、以下のような2ch以上のAES/EBUルーターの構築が簡単におこなえます。

8×8 AES/EBU 1チャンネル
4×4 AES/EBU 2チャンネル
2×2 AES/EBU 4チャンネル

SPECIFICATIONS

シグナル：	AES/EBU(ステレオ) デジタルオーディオ
入力数：	8(アンバランス)
入力インピーダンス：	75
出力数：	8(アンバランス)
出力インピーダンス：	75
ジッター：	800ps
シグナルレベル：	0.2～7Vpp
サンプリングレート：	32～96kHz
スイッチングモード：	デジタル化 トランスペアレント
コネクター：	BNC
AC電源：	外部電源, 100～260V
DC電源：	+5V, DB9ピン(オス)
消費電力：	10W
外寸：	483×44×45mm, 19"-1RU



製品には+5VDCデスクトップパワーサプライユニットが付属しています。